

Ovladač - dálkový k RGB páskům - 3 kanály

Objednací číslo: 1935

LED ovladač RGB LED pásků 12-24 VDC, 3x2 A/24 W, IR ovládání, 24 tlačítek. Součástí balení ovladače je přijímač, ovladač včetně baterie, konektor pro napájení, 4 volné kabely pro připojení LED RGB pásku.

Technické parametry:

Vstupní napětí: 12V DC

Zatížení: <24 W/2 A na kanál, celkem 72 W

Připojení: vstup/výstup - nízkonapěťový konektor/4 pin konektor

Rozměry: přijímač 50×35×22mm, ovladač 84x50x6mm

Pracovní teplota: od -20°C do +60°C

Komunikace dálkového ovladače: IR



Ovladač má paměť posledního nastavení po odpojení napájení

Funkce a použití:

Kontrolér s infračerveným dálkovým ovládáním slouží pro řízení 12V LED pásek RGB. Kontrolér umožňuje dálkové zapnutí či vypnutí LED pásku a nastavení požadované barvy (15 barev) a intenzity světla. Pomocí kontroléru je možné spustit čtyři různé typy efektů s kombinací tří nebo sedmi barev.

Zapojení kontroléru:

Kontrolér připojte k napájecímu transformátoru 84W pomocí vstupu pro konektor Jack 5.5/2.1MM. Výstupní kabel kontroléru připojte k LED RGB pásku. Vstup označený na konektoru kontroléru šipkou je nutné připojit na stejně označený vodič na LED pásku (společný vodič). V případě nedodržení správné polaritě nebude možné LED pásek ovládat. Dálkové ovládání vyjměte z ochranného obalu a odstraňte plastovou pojistku proti samovolnému vybíjení baterie.

Nastavení kontroléru:

Pro správnou funkci je nutné nejprve kontrolér spárovat s LED páskem.

- Po připojení napájení ke kontroléru a LED pásku stiskněte OFF pro vypnutí pásku.
- Stiskněte tlačítko FLASH
- Stiskněte tlačítko SMOOTH – měli byste vidět probliknutí pásku, který indikuje změnu nastavení kontroléru
- Pokud požadovaná barva na ovladači nesouhlasí s barvou, kterou svítí pásek, postup zopakujte, dokud nedojde ke sjednocení barev pásku a ovladače.

Likvidace odpadů:

Ovladače jsou elektronické komponenty a je nutné je po jejich vyřazení z provozu ekologicky zlikvidovat. **V žádném případě je nevyhazujte do komunálního odpadu!!!**

Recyklujte je v souladu se zásadami ochrany životního prostředí a dle zákona č.185/2001Sb.

O odpadech, resp. odevzdejte je v místech zpětného odběru elektronických zařízení.

Likvidace obalů je zajištěna ve sdruženém systému EKOKOM. Likvidace elektroodpadu je zajištěna ve sdruženém systému EKOLAMP a ELEKTROWIN.

