

Mini radiofrekvenční ovladač RF RGB 17B pro LED produkty

Objednací číslo: 4970

Technický popis přijímače:

Pracovní teplota: -20° až +60°C

Vstupní/výstupní napětí: 5V-24V DC – RGB kabel / výstup 4pin

3 kanály: <2A na kanál (5V<30W, 12V<72W, 24V<144W)

Pohotovostní příkon: <0,5W

Rozměry příjmače: 35x15x4,5mm

Rozměry ovladače: 85x40x6mm

Ovladač má paměť posledního nastavení po odpojení napájení

Popis tlačítek ovladače: tento ovladač má 17 tlačítek



on/off zapnutí a vypnutí

DEMO – po zapnutí střídání všech módů - 3x mód a pak další 3x

COLOR + / COLOR - při stisknutí přepnete do statické barvy, výběrem nahoru nebo dolů můžete vybírat z 20 přednastavených barev

BRIGHT + / BRIGHT - při stisknutí přepnete do statické barvy, výběrem nahoru nebo dolů můžete měnit intenzitu statické barvy v 5 úrovních

MODE + / MODE - při stisknutí přepnete do světelného efektu či statické barvy, výběrem dopředu/ dozadu můžete vybírat z 41 přednastavených barevných efektů

SPEED + / SPEED - při stisknutí přepnete do světelného efektu, výběrem dopředu/ dozadu můžete vybírat z 10 rychlostí změny přednastavených barevných efektů

rychlá tlačítka pro přednastavenou barvu

Světelné efekty: Celkem 21 světelných efektů

Statické barvy: celkem 20 statických barev



Bezpečnostní informace:

1. Napájecí napětí a výstupní proud nesmí být překročeno, jinak může dojít k poškození kontroleru
2. Zapojení světe odborně způsobilé osobě a proved'te dle návodu na kontoleru