

## Návod zapojení LED pásku na 230V

Led pásek na 230V se dá krátit po modulech 1m pásek 230V3, po 0,5m pásek 230V5.

Led pásek na 230V má vodiče napětí po stranách ve formě lankového kabelu. Po stříhnutí se zatlačí připojovací trny přesně do středu lankového vodiče, jako na obrázku níže. Dávejte pozor, aby se trny dotýkaly pouze lankového vodiče. Pokud natlačíte trny do bílého podkladu LED diod, může dojít ke zkratu a zničení jednoho modulu LED pásku. Po odstravení poškozeného modulu je zbytek pásku funkční.

Potom připojte napájecí kabel nebo spojku, v případě že Vám pásek nesvítí, je možná příčina v obrácené polaritě napájecího kabelu, stačí sundat z pásku, otočit o 180 stupňů a znova zapojit. Napájecí kabel má v sobě zabudovaný usměrňovací člen, jelikož LED diody by na střídavé napětí kmitaly.

Na konec pásku aplikujte koncovku, pro zachování IP 67, je nutné na spoje a koncovky aplikovat silikonový tmel. Pásek je možno připevnit plastovými držáky, nebo přilepit kvalitním lepidlem.



Montáž tohoto produktu svěřte osobě, která má odbornou způsobilost.